



IPv6 設定方法
(モバイルWi-Fiルータ設定変更)

接続設定

モバイルWi-Fiルータ IPv6設定変更

モバイルWi-Fiルータ IPv6設定変更 ※本紙では例としてHW-01Lを使用しています

IPv6通信にてご利用いただくには、mopera U 設定変更画面よりIPv6の設定が必要になります。

- ① ルータの設定ツールを起動し、設定画面を開きます。
※機種によって起動方法が異なります。各機種の設定画面への移行方法についてはドコモ公式HPより、取扱説明書をご確認ください。(本紙ではHW-01Lを使用しています)



- ② 「設定」をクリックして、ログイン画面に初期パスワード（お買い上げ時のパスワードは「admin」に設定されています）を入力してログインします。



- ③ プロバイダ設定から[新規プロファイル]を選択します



- ④ 「プロファイル名」に任意で入力（本紙では「IPv6」と入力しています）
「APN名」に「mopera.net」を入力
「認証方式」は「自動」のまま、「IPタイプ」にて「IPv4 & IPv6」を選択し、「保存」を選択します。



接続設定

モバイルWi-Fiルータ IPv6設定変更

モバイルWi-Fiルータ IPv6設定変更 ※本紙では例としてHW-01Lを使用しています

⑤ [IPタイプ]が「IPv4 & IPv6」になっていることを確認してください。



⑥ 以下画面が表示されると設定は完了です。

