



アクセスポイント一覧

1. アクセスポイント一覧 p1~3

アクセスポイント一覧

U 定額データプランをご契約のお客様

定額データ通信を行うためには定額データプラン接続ソフトにて接続する必要があります。
また、定額データプラン及びU 定額プランのお申込は定額データプランご紹介ソフトが必要になります。

mopera U を従量でネットサーフィンやメールを利用する場合のアクセスポイントになります。
月額使用料とは他に、別途、通信料が発生します。

FOMA パケット通信専用 アクセスポイント

FOMA パケット通信

*99** *3#
(APN : mopera.net)

全世界ワンナンバー

海外ローミング時も
ご利用いただけます。

mopera U では FOMA 端末へ接続先 (APN) の登録が必要です。

! FOMA 901iS シリーズ以降、701i シリーズ以降とその他該当端末 にはお買い上げの時点で、mopera U への接続先 (APN : mopera.net) の設定がされていますので、mopera U の接続先 (APN) の設定は不要です。

mopera U のアクセスポイントは、お客様を悪意ある通信からお守りするために、ウイルスや、不正アクセスと思われる通信を遮断しています。(パケットフィルタリング)

mopera U では、フィルタリングを適用しない、フィルタリングフリー用アクセスポイントをご用意していますので、万が一ご利用になれないアプリケーション等があった場合には、お手数ですがフィルタリングフリー用アクセスポイントをご利用ください。

! U 定額 64K プランをご契約のお客様は「FOMA パケット通信専用 アクセスポイント」に接続した場合でも最大送受信は 64Kbps となります。

901iS シリーズ以降、701i シリーズ以降、F700iS、SA700iS、M1000、DOLCE、FOMA らくらくホン II、prosolidII

! F901iC、N901iC、SH901iC は、お買い上げ時、moperaU への接続先 (APN : mopera.net) の設定がされていません。

! 上記以外の機種につきましては取扱説明書をご確認ください。

FOMA 128K 通信専用アクセスポイント

FOMA パケット通信

接続先 APN
mpr.ex-pkt.net

パケ・ホーダイ ダブルまたはパケ・ホーダイ シンプルのご契約の方がご利用いただける
受信最大 128kbps/ 送信最大 64kbps のアクセスポイントです。

! ご利用には、FOMA 端末への接続先 (APN) の登録が必要です。

! パケ・ホーダイ ダブルまたはパケ・ホーダイ シンプルをご契約でないお客様は、ご利用できません。

! FOMA2XXX シリーズ、FOMA900i シリーズ、F880iES は本アクセスポイントへの接続はできません
(一部機種を除きます)。

! 海外からの本アクセスポイントへは接続できません。

FOMA 64K データ通信専用 アクセスポイント

FOMA64K データ通信

*8701

mopera U では FOMA 端末へ接続先 (APN) の登録が必要です。

! FOMA 901iS シリーズ以降、701i シリーズ以降とその他該当端末 にはお買い上げの時点で、mopera U への接続先 (APN : mopera.net) の設定がされていますので、mopera U の接続先 (APN) の設定は不要です。

アクセスポイント一覧

設定用アクセスポイント

初期設定（ID・PW 確認等）、設定変更を行う場合、無料アクセスポイントをご利用いただけます。

FOMA パケット通信

接続先 APN※1
0120.mopera.net

※1 FOMA パケット通信でのご利用の場合、APN の登録が必要です。APN の登録方法については別途インターネット接続設定をご確認ください。

- ❗ 設定用アクセスポイントは、FOMA パケット通信でご利用ください。
- ❗ 設定用アクセスポイントは海外からのご利用はできません。
海外から初期設定される場合は、有料のアクセスポイント「mopera.net」もしくは「open.mopera.net」に接続して設定を行う必要があります。
- ❗ APN : 0120.mopera.net.jp を設定してもアクセス可能です。
- ❗ U 定額 64K プランをご契約のお客様は「FOMA パケット通信専用 アクセスポイント」に接続した場合でも最大送受信は 64Kbps となります。

フィルタリングフリー用アクセスポイント

フィルタリングフリーアクセスポイントとは、パケットフィルタリングを適用しない、アクセスポイントです。

FOMA パケット通信

接続先 APN
open.mopera.net

- ❗ FOMA パケット通信でのご利用の場合、APN の登録が必要です。APN の登録方法については別途インターネット接続設定をご確認ください。
- ❗ U 定額 64K プランをご契約のお客様は「FOMA パケット通信専用 アクセスポイント」に接続した場合でも最大送受信は 64Kbps となります。

セキュリティパック、メールウイルスチェックをご契約のお客様へ

フィルタリングフリーアクセスポイントをご利用いただくとパケットフィルタリングをご利用いただくことはできませんがメールウイルスチェック、ウイルスサイトブロック、特定サイトブロックは今までどおりご利用いただけます。

フィルタリングフリーアクセスポイントとは？

フィルタリングフリーアクセスポイントはパケットフィルタリングを適用しない、FOMA パケットのアクセスポイントです。


mopera U ではインターネットからの不正な攻撃からお客様をお守りするために Blaster 等のウイルスや、不正アクセスを遮断しています。（パケットフィルタリング）そのため、お客様のデータの一部が送受信できない場合も予想されます。

通常の mopera U へのアクセスで万が一ご利用になれないアプリケーション等があった場合にはフィルタリングフリーアクセスポイントをご利用ください。

アクセスポイント一覧

接続に必要なユーザ ID、パスワード

接続回線	必要な ID、パスワード
FOMA ダイアルアップ接続	基本ユーザ ID、基本パスワード
U「公衆無線 LAN」接続	基本ユーザ ID+「-mopera@docomo」、基本パスワード
U「B フレッツ / フレッツ 光ネクスト」接続 U「フレッツ・ADSL」接続	BB- ユーザ ID+「@mopera.net」 BB- パスワード

-  追加メール 1- ユーザ ID、追加メール 1- パスワード
追加メール 2- ユーザ ID、追加メール 2- パスワード
はメールの設定のみご利用いただけます。接続にはご利用いただけません。